



Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor R_{iz} = MΩ	Ochrana před dotykem Z = Ω	Vyp. c. proud I_v = A
	HDS 400 V / 63 A / IP43/00 (vně, č.p. 724)			
	3x pojistka PH0 63 A AYKY 4x 16 mm2 <i>R_p do 0,02 Ohm</i>	3x 100	3x 0,22	1068
	<u>č. p. 722</u>			
	Rozvaděč (1. PP) ocep 400 V / 25 A		3x 0,23	1022
	3x pojistka E27/10A - mandl	3x 100		
	1x pojistka E27/10A - rezervní vývod	100		
	1x jistič J1K50/2,8A - vývod ždímačka	3x 100		
	1x jistič J1K50/1,4A - vývod pračka	3x 100		
	1x jistič J1K50/1,2A - vývod R dílna <i>R_p do 0,03 Ohm</i>	3x 100		
	Rozvaděč č. 273 (1. NP) 400 V / 25 A / ocep		3x 0,25	940
	1x jistič IJV/10A - sv. obvod	100		
	1x jistič IJV/10A - sv. obvod sklep	100		
	1x jistič IJV/10A - sv. obvod sklep	100		
	1x jistič IJV/10A - sv. obvod schodiště	100		
	1x jistič IJV/10A - zásuvkový obvod	100		
	1x pojistka E27/6A - trafo zvonky	100		
	3x pojistka E27/6A - rezerva <i>R_p do 0,05 Ohm</i>			
	Rozvaděč č. 833 (1. NP) 400 V / 63 A / ocep		3x 0,17	1382
	1x jistič IJV/20A - rezerva			
	1x jistič IJV/15A - byt č. 1		0,26	904
	1x jistič IJV/15A - byt č. 2		0,22	1068
	1x jistič IJV/15A - byt č. 3		0,23	1022
	1x jistič J7K50/24,7A - R suterén <i>R_p do 0,02 Ohm</i>		3x 0,2	1175
	Rozvaděč dílna ocep			
	hl. vypínač 380 V / 25 A		3x 0,54	435
	3x pojistka E27/15A - zásuvka 380 V / 15 A	3x 100		
	3x pojistka E27/15A - zásuvka 380 V / 15 A	3x 100		
	3x pojistka E27/15A - zásuvka 380 V / 15 A	3x 100		



Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor R_{iz} = MΩ	Ochrana před dotykem Z = Ω	Vyp. cí proud I_v = A
	3x zásuvka 380 V / 15 A		3x 3x 0,58	405
	<i>R_p do 0,03 Ohm</i>			
	Rozvaděč I. poschodí ocep		3x 0,17	1382
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 4	100	0,25	940
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 5	100	0,23	1022
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 6 CYKY 5x6 mm ²	2x 100	0,18	1306
	<i>R_p do 0,03 Ohm</i>			
	Rozvaděč II. poschodí ocep		3x 0,19	1237
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 7	100	0,26	904
	1x jistič SEZ 16A/1/B hl. jistič byt č. 8	100	0,2	1175
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 9	2x 100	0,23	1022
	<i>R_p do 0,02 Ohm</i>			
	Rozvaděč III. poschodí ocep		3x 0,22	1068
	1x jistič IJV/25A hl. jistič byt č. 10	100	0,31	758
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 11	100	0,24	979
	1x jistič IJV/15A hl. jistič byt č. 12	100	0,31	758
	<i>R_p do 0,06 Ohm</i>			

ELEKTRICKÁ INSTALACE

č. p. 722

Schodiště

9x žárovkové svítidlo 60 W II. tř. 9x 20 izolant

Suterén

20x žárovkové svítidlo 60 W II. tř. 20x 20 izolant

1x zásuvka 230 V / 16 A 0,32 734

Dílna

2x žárovkové svítidlo 60 / 200 W II. tř. 2x 20

3x zásuvka 230 V / 16 A 3x 0,47 500



Mandlovna

2x žárovkové svítidlo 200 W II. tř. 2x 20 izolant

mandl 400 V - mimo provoz

2x vypínač 400 V / 25 A 2x 3x 100 2x 3x 0,53 443

Prádelna



Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor R_{iz} = MΩ	Ochrana před dotykem Z = Ω	Vyp. c. proud I_v = A
	2x žárovkové svítidlo 200 W II. tř.	2x 20	izolant	
	2x vypínač 400 V / 25 A	2x 3x 100	2x 3x 0,51	461
	pračka 400 V - mimo provoz			
	ždímačka 400 V - mimo provoz			
	Sušárna			
	4x žárovkové svítidlo 200 W II. tř.	4x 20	izolant	
	Kolárna			
	2x žárovkové svítidlo 200 W II. tř.	2x 20	izolant	
	č. p. 723			
	Rozvaděč (1. PP) ocep 400 V / 25 A		3x 0,26	904
	3x pojistka E27/10A - mandl	3x 100		
	1x jistič J1K50/1,4A - vývod pračka	3x 100		
	1x jistič J1K50/2,8A - vývod ždímačka	3x 100		
	1x jistič J1K50/21A - vývod R dílna	3x 100		
	<i>R_p do 0,04 Ohm</i>			
	Rozvaděč č. 555 (1. NP) 400 V / 25 A / ocep		3x 0,28	839
	1x jistič IJV/10A - sv. obvod sklep	100		
	1x jistič IJV/10A - sv. obvod sklep	100		
	1x jistič IJV/6A - zás. obvod	100		
	1x jistič IJV/6A - sv. obvod schodiště	100		
	1x jistič IJV/6A - internet	100		
	1x pojistka E27/6A - trafo zvonky	100		
	3x pojistka E27/6A - rezerva			
	časovač ELKO 230 V / 16 A	100		
	transformátor 230 / 12 V	20/20		
	<i>R_p do 0,05 Ohm</i>			
	Rozvaděč č. 833 (1. NP) 400 V / 63 A / ocep		3x 0,31	758
	1x jistič IJV/15A - rezerva			
	1x jistič IJV/15A - byt č. 1		0,16	1469
	1x jistič IJV/15A - byt č. 2		0,17	1382
	1x jistič IJV/15A - byt č. 3		0,22	1068
	1x jistič Schrack 25A/3/B - R suterén		3x 0,2	1175
	<i>R_p do 0,03 Ohm</i>			