

Beilage

Wicklungsangaben

1. Netztransformator T1

Zuleitung	Draht-Dmr. (mm)	Windungszahl	Leerlaufspannung (V)
1-2	0,45	270	55
2-3	0,45	270	55
4-5	0,45	540	110
5-6	0,6	84	17
7	Folie 0,05	1	-
8-9	0,12	1100	220
10-11	0,45	110	22
12-13	0,16	100	20
14	Folie 0,05	1	-
15-16	0,35	90	18
16-17	0,45	40	8
17-18	0,45	40	8
18-19	0,35	90	18
20	Kupferfolie 0,05	1	-

Die Drähte haben eine Lackisolierung

2. Transformator T3

Zuleitung	Draht-Dmr. (mm)	Windungszahl	Leerlaufspannung (V)
1-2	0,5	230	55
3	Folie 0,05	1	-
4-5	0,14	768	183
5-6	0,1	1100	267
7-8	0,1	1100	267
3-9	0,14	384	91,5
9-10	0,2	192	45,7
11-11	0,3	96	22,9
11-12	0,6	48	11,4
12-13	0,8	24	5,7
13-14	0,8	12	2,85