

	< 50	150	300	600	1 000	
1) Mezi živé části vstupních obvodů a živé části výstupních obvodů (základní izolace)	250	1 400	2 100	2 500	2 750	
2) Mezi živé části vstupních obvodů a živé části výstupních obvodů (dvojitá nebo zesílená izolace)	500	2 800	4 200	5 000	5 500	
3) Přes základní nebo přídatnou izolaci mezi:	250	1 400	2 100	2 500	2 750	
a) živými částmi, které mají různou polaritu – uvnitř téhož vinutí: bez zkoušky (pouze funkční izolace); – kromě vinutí: zkouška se provede;						
b) živými částmi a kastrou, pokud je určena pro připojení k ochrannému uzemnění;						
c) přístupnými vodivými částmi a kovovou tyčinkou stejného průměru jako pohyblivý přívod (nebo kovovou fólií ovínutou okolo přívodu) zasunutou do průchodky vstupního otvoru, návlaček a uchycení přívodu apod.;						
d) živými částmi a mezilehlou vodivou částí						
e) mezilehlými vodivými částmi a kastrou						
f) každým vstupním obvodem a všemi ostatními vstupními obvody spojenými navzájem						
4) Přes zesílenou izolaci mezi kastrou a živými částmi	500	2 800	4 200	5 000	5 500	

^a U konstrukcí podle 19.12.3 b) a 26.2.4.1, zkouška b) se napětí násobí činitelem 1,25.

U konstrukcí podle 26.2.4.2, se napětí násobí činitelem 1,35